TOKISTAR LIGHTING SYSTEMS
2015/5/15 Rev.1
フル2線式制御盤
インバータ・蛍光灯連続調光T/U
WRT4241K
WRT4242
調光信号
S2 S1
PWM
PWM
調光信号線
(EM-CPEE-0.9mm又は、1.2mm-1p推奨)
配線延長は、最長100m迄となります。
20Aフルカラーリモコンリレー
WR6165
Ry2
AC100V
AC100V
信号種類スイッチ
※「市販調光器側」にしてください。
拡大図
<市販調光器 LC-DMRJ>
(TOKISTAR)FF調光スレーバ
LCFF-_-DPJ-PWM
(TOKISTAR)LED用直流電源
LPS-120-24A
AC100V
電源側(HOT/LIVE)
接地側(NEUTRAL)
AC100入力
白:Neutral
緑:アース
黒:Live
DC24V(-) 黒
DC24V(+) 赤
DC24V 白
DC24V 白
(TOKISTAR)トキラックス
TLX-_-_
TLXWG-_-_-_
(TOKISTAR)アドバンテージ
AVXF-_-_
AV-_-_-_
極性はありません。
信号反転スイッチ
※調光操作と実際の調光が反転した場合は、信号反転スイッチを切り替えて下さい。
平衡型ケーブル
※CPEV、CPEEを使用ください。
※図は代表灯具トキラックスで、その他アドバンテージLEDも同様に接続できます。
注記
※(Panasonic)フル2線式制御盤を使用する際は、信号種類スイッチを「市販調光器側」に合わせてください。
※(Panasonic)20Aフルカラーリモコンリレー(WR6165)に接続できるLED直流電源は13台迄となります。
※市販の調光器を使用する際は、LCFF-1CH-DPJを最大10台まで連結可能です。ただし、本機器1台でPWM信号の電流を最大10mA使用します。調光器のPWM信号出力に容量制限がありますので、それを超える連結はできません。
※LCFF-1CH-DPJの電源入力には+-があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。
※市販PWM調光器の結線に極性はありません。
※調光操作と実際の調光が反転した場合は、信号反転スイッチを切り替えて下さい。
※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。
Date 日付 2015/5/15
Draft 図面 A.Sasaki
Check 検図 M.Aoki
Approve 承認 C.Ishibiki
Scale 寸法
Weight 重量
Unit 単位 mm
Size 用紙 A3
Title 名称 フル2線式リモコンインバータ蛍光灯連続調光T/U×FF調光スレーバ アドバンテージ/ラックス配線系統図
Product No. 製品番号 WRT4242-FF-AV_TLX
TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130